

電子マルチメータ

XS3-110 シリーズ

仕 様 書

2025 年 10 月 20 日

ハカルプラス 株式会社

改 訂 履 歴

日 付	改訂者	改 訂 内 容
2025/03/27	細田	初版
2025/05/07	細田	改訂 1 P. 21 ワンタッチ設定パラメータ書込み機能 表記内容変更
2025/10/20	細田	改訂 2 ターミネータを終端抵抗に修正 P. 17 端子図 誤記修正 P. 21 専用ソフト HPA-44 更新に伴う変更 P. 31 内容更新

承認	確認	作成
		

目次

【概要】	4
【特長】	4
【1】品名	5
【2】形名	5
【3】仕様	6
【4】保証期間と保証範囲	15
【5】外形・取付方法	16
【6】接続図	18
【7】ワンタッチ設定パラメータ書込み機能	21
【8】形名・2次元コード表示について	22
【9】表示、出力割付範囲	23
【10】資料	24
【11】付表	26

【 概 要 】

本メータは、指示計器と変換器を一体化し計測内容を一度に最大 4 要素（バーグラフ×1、デジタル×3）表示できる 110mm 角丸胴デジタルのトランス用計器です。

オプションとしてアナログ出力、パルス出力、警報出力、RS-485 通信があります。

液晶パネルはフルドット液晶を一部採用し、項目ごとの表示に柔軟に対応することができ、従来品と比べ、視認性の向上、表示内容が明瞭となっています。

また、フルドットエリアに 2 次元コードを表示することで、製品の仕様に関する詳細な情報を手軽に収集できます。

【 特 長 】**標準搭載機能**

- ・ 4 計測項目を同時表示
- ・ 専用 PC 設定ソフトウェアにより、本体のキー操作なしで各種パラメータを設定可能
- ・ 表示項目は任意に設定可能
- ・ 電流、電圧、電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、デマンド電流、デマンド電力を計測
- ・ 受電電力量、送電電力量、受電無効電力量（LAG・LEAD）、送電無効電力量（LAG・LEAD）を計量
- ・ 二酸化炭素排出量のデジタル表示が可能
- ・ バックライト自動消灯可能（設定により、常時点灯及び常時消灯も選択可能）
- ・ バックライト輝度調整可能

オプション機能

- ・ アナログ出力×2 点、パルス出力×1 点、警報出力×1 点が同時搭載可能
- ・ RS-485 通信（当社独自プロトコル）が可能
- ・ RS-485 通信（Modbus プロトコル）が可能

【1】品 名

電子式マルチメータ

【2】形 名

X S 3 - 1 1 0 - ① ② ③ - ④ ⑤ ⑥ - ⑦ ⑧

入力

① ②		③	
	相線式	電圧入力定格	電流入力定格
99	単相 2 線・単相 3 線・三相 3 線共通	110V・220V 共通	5 5A

オプション

④ ⑤ ⑥	
	オプション
000	無
110	4～20mA 出力×2 パルス出力×1 警報出力×1
200	RS-485 通信（当社独自プロトコル）
M00	RS-485 通信（Modbus プロトコル）

その他

⑦		⑧	
	補助電源		バックライト
1	AC85～264V 又は DC85～143V	1	アンバー（標準）
		4	白

オーダー時に形名をご指定ください。

【3】仕 様

準拠規格：JISC1102 (1～9)・JISC1111

参考規格：JISC1271-1・JISC1273-1 の電気的特性

適用範囲

計量の誤差、始動電流、潜動、自己加熱の影響、電流特性（但し 100%まで）、
不平均負荷の影響、温度特性、電圧特性、周波数特性、外部磁界、波形、過電流）

(1) 入力定格

単相 2 線式

	入力定格	備 考
電流	AC5A	
電圧	AC110V (最大電圧 AC150V) AC220V (最大電圧 AC300V)	
周波数	50, 60Hz 共用	

単相 3 線式


	入力定格	備 考
電流	AC5A	
電圧	AC110-220V (最大電圧 AC150-300V)	
周波数	50, 60Hz 共用	

三相 3 線式


	入力定格	備 考
電流	AC5A	
電圧 (線間電圧)	AC110V (最大電圧 AC150V) AC220V (最大電圧 AC300V)	
周波数	50, 60Hz 共用	

電力、無効電力、力率の潮流計測は、下図のいずれかに設定切替可能

・標準設定の場合 (LAG)



・潮流計測の場合 (LEAD)



(※IEC61557-12 準拠)

(2) 固有誤差・許容限度

固有誤差

計測項目	デジタル表示		アナログ出力		備 考
	階級 (級)	固有誤差	階級 (級)	固有誤差	
電流	0.5	±0.5%	0.5	±0.5%	入力定格に対する固有誤差
電圧	0.5	±0.5%	0.5	±0.5%	最大電圧に対する固有誤差
電力	0.5	±0.5%	0.5	±0.5%	入力定格に対する固有誤差
無効電力	0.5	±0.5%	0.5	±0.5%	入力定格に対する固有誤差
皮相電力	0.5	±0.5%	0.5	±0.5%	入力定格に対する固有誤差
力率	2.0	±2.0%	2.0	±2.0%	入力定格に対する固有誤差
周波数	0.5	±0.5%	0.5	±0.5%	上限値に対する固有誤差
デマンド電流	0.5	±0.5%	0.5	±0.5%	入力定格に対する固有誤差
デマンド電力	0.5	±0.5%	0.5	±0.5%	入力定格に対する固有誤差

許容限度

計測項目	デジタル表示		パルス出力		備 考
	階級 (級)	固有誤差	階級 (級)	固有誤差	
電力量	普通 電力量計	±2.0%	普通 電力量計	±2.0%	定格電圧入力時、 定格電流の 5~120% (力率=1)
		±2.5%		±2.5%	定格電圧入力時、 定格電流の 10~120% (力率=0.5)
無効電力量	—	±2.5%	—	±2.5%	定格電圧入力時、 定格電流の 10~120% (力率=0)
		±2.5%		±2.5%	定格電圧入力時、 定格電流の 20~120% (力率=0.866)
		±3.0%		±3.0%	定格電圧入力時、 定格電流の 10% (力率=0.866)

(3) 応答時間


項目	応答時間	備 考
表示	4 秒以下	最終指示値の±1%に達するまでの時間
アナログ出力	1 秒以下	最終指示値の±1%に達するまでの時間

(4) 表示


表示仕様

項目	仕様	備 考
表示器	LCD	
バーグラフ	31 セグメント	
デジタル上段	4 桁	—表示付
デジタル中段	6 桁	—表示付
デジタル下段	6 桁	—表示付
バックライト	LED 式	自動消灯機能付
更新時間	0.5 秒	出力は 0.25 秒

(横から見た図)



(上から見た図)



デジタル表示

表示項目	表示桁数	備 考
電流	3、4 桁	表示単位 A・kA 切換え
電圧	3、4 桁	表示単位 V・kV 切換え
電力	4 桁	表示単位 W・kW・MW 切換え
無効電力	4 桁	表示単位 var・kvar・Mvar 切換え、Lag, Lead 表示付き
皮相電力	4 桁	表示単位 VA・kVA・MVA 切換え
力率	4 桁	Lag, Lead 表示付き、小数点以下 1 桁
電力量 1	6 桁	乗率×1・×10・×100・×1000・×10000、受電積算
電力量 2	6 桁	乗率×1・×10・×100・×1000・×10000、送電積算
無効電力量 1	6 桁	乗率×1・×10・×100・×1000・×10000、受電・LAG 積算
無効電力量 2	6 桁	乗率×1・×10・×100・×1000・×10000、受電・LEAD 積算
無効電力量 3	6 桁	乗率×1・×10・×100・×1000・×10000、送電・LAG 積算
無効電力量 4	6 桁	乗率×1・×10・×100・×1000・×10000、送電・LEAD 積算
周波数	3 桁	小数点以下 1 桁
デマンド電流	3、4 桁	デマンド時限 0・10・20・30・40・50 秒、 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・15・20・25・30 分選択設定
デマンド電力	4 桁	デマンド時限 0・10・20・30・40・50 秒、 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・15・20・25・30 分選択設定
二酸化炭素排出量	6 桁	乗率×1・×10・×100・×1000・×10000

・電力量、無効電力量は 2、3 段目に表示します。

バーグラフ表示

表示項目	備 考
電流	定格の 120%まで設定可能
電圧	定格の 136%まで設定可能
電力	定格の 120%まで設定可能
無効電力	定格の 120%まで設定可能
皮相電力	定格の 120%まで設定可能
力率	LEAD50%~100%~LAG50% または LEAD0%~100%~LAG0% に設定可能
周波数	45Hz~65Hz 範囲で 3 種類の設定が可能
デマンド電流	定格の 120%まで設定可能
デマンド電力	定格の 120%まで設定可能

表示パターン

	バーグラフ	デジタル表示		
		上段	中段	下段
01	PF	V	A	W
02	PF	V	A	Wh(受電)
03	PF	A	W	Wh(受電)
04	PF	V	W	Wh(受電)
05	A	V	W	Wh(受電)
06	DA	MDA	A	V
07	DA	MDA	A	Wh(受電)
08	DA	MDA	V	Wh(受電)
09	DA	MDA	W	Wh(受電)
10	A	V	W	var
11	PF	Hz	W	Wh(受電)
12	PF	Hz	var	varh(受電・Lag)
13	A	V	A	
14	A (R)	A (R)	A (S)	A (T)
15	V (RS)	V (RS)	V (ST)	V (TR)
00	任意	任意	任意	任意

・バーグラフとデジタル表示は、表のパターンで設定しますが、任意に設定することも可能です。

(5) スイッチ機能

名 称	機 能
[SET]	一次側定格値の表示
[+]	詳細表示切替
[-]	状態表示切替
[RESET] + [MAX/MIN]	各最大値の一括リセット
[MAX/MIN]	最大値・最小値の表示切替
[DISPLAY]	表示内容の切替
[+] + [-] 長押	形名・2次元コード表示

(6) オプション

項目(種類)	定 格
アナログ出力 (DC4~20mA)	出力電流 DC4~20mA 最大負荷抵抗 600Ω 固有誤差 表示固有誤差に同じ
パルス出力	容量 DC110V 0.1A(抵抗負荷) AC110V 0.1A(抵抗負荷) パルス幅 100~150ms ON 抵抗 MAX50Ω 無電圧 1a 接点
警報出力	接点電圧の最大値 : AC250V(DC220V) 接点の最大電流値 : AC3A(DC0.3A) 接触抵抗 50mΩ以下 無電圧 1a 接点
RS-485	当社独自プロトコル、Modbus 仕様

(6-1) アナログ出力

単相 2 線の場合

項目	入 力		出力	備考
	110V / 5A	220V / 5A		
電流	0~5A	0~5A	ゼロ値~スパン値	
電圧	0~150V	0~300V	ゼロ値~スパン値	
電力	0~500W	0~1000W	ゼロ値~スパン値	設定切替
	-500~0~500W	-1000~0~1000W	ゼロ値~スパン値	
無効電力	0~Lag500var	0~Lag1000var	ゼロ値~スパン値	設定切替
	Lead500~0~Lag500var	Lead1000~0~Lag1000var	ゼロ値~スパン値	
	潮流補正	潮流補正	ゼロ値~スパン値	
皮相電力	0~500VA	0~1000VA	ゼロ値~スパン値	
力率	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%	ゼロ値~スパン値	設定切替
	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%	ゼロ値~スパン値	
	潮流補正	潮流補正	ゼロ値~スパン値	
周波数	45~65Hz	45~65Hz	ゼロ値~スパン値	設定切替
	45~55Hz	45~55Hz	ゼロ値~スパン値	
	55~65Hz	55~65Hz	ゼロ値~スパン値	
(最大) デマンド電流	0~5A	0~5A	ゼロ値~スパン値	
(最大) デマンド電力	0~500W	0~1000W	ゼロ値~スパン値	

単相 3 線の場合

項目	入力	出力	備考
	110-220V / 5A		
電流	0～5A	ゼロ値～スパン値	
線間電圧 (1N・2N 間)	0～150V	ゼロ値～スパン値	設定切替
	0～300V	ゼロ値～スパン値	
線間電圧 (12 間)	0～300V	ゼロ値～スパン値	
電力	0～1000W	ゼロ値～スパン値	設定切替
	-1000～0～1000W	ゼロ値～スパン値	
無効電力	0～Lag1000var	ゼロ値～スパン値	設定切替
	Lead1000～0～Lag1000var	ゼロ値～スパン値	
	潮流補正	ゼロ値～スパン値	
皮相電力	0～1000VA	ゼロ値～スパン値	
力率	Lead50～100～Lag50%	ゼロ値～スパン値	設定切替
	Lead0～100～Lag0%	ゼロ値～スパン値	
	潮流補正	ゼロ値～スパン値	
周波数	45～65Hz	ゼロ値～スパン値	設定切替
	45～55Hz	ゼロ値～スパン値	
	55～65Hz	ゼロ値～スパン値	
(最大) デマンド電流	0～5A	ゼロ値～スパン値	
(最大) デマンド電力	0～1000W	ゼロ値～スパン値	

三相 3 線の場合

項目	入力		出力	備考
	110V / 5A	220V / 5A		
電流	0～5A	0～5A	ゼロ値～スパン値	
線間電圧	0～150V	0～300V	ゼロ値～スパン値	
電力	0～1000W	0～2000W	ゼロ値～スパン値	設定切替
	-1000～0～1000W	-2000～0～2000W	ゼロ値～スパン値	
無効電力	0～Lag1000var	0～Lag2000var	ゼロ値～スパン値	設定切替
	Lead1000～0～Lag1000var	Lead2000～0～Lag2000var	ゼロ値～スパン値	
	潮流補正	潮流補正	ゼロ値～スパン値	
皮相電力	0～1000VA	0～2000VA	ゼロ値～スパン値	
力率	Lead50～100～Lag50%	Lead50～100～Lag50%	ゼロ値～スパン値	設定切替
	Lead0～100～Lag0%	Lead0～100～Lag0%	ゼロ値～スパン値	
	潮流補正	潮流補正	ゼロ値～スパン値	
周波数	45～65Hz	45～65Hz	ゼロ値～スパン値	設定切替
	45～55Hz	45～55Hz	ゼロ値～スパン値	
	55～65Hz	55～65Hz	ゼロ値～スパン値	
(最大) デマンド電流	0～5A	0～5A	ゼロ値～スパン値	
(最大) デマンド電力	0～1000W	0～2000W	ゼロ値～スパン値	

- ・出力の項目は設定により、変更できます。
- ・アナログ出力のマイナス側は、内部で共通となっています。

(6-2) 通信スケール : RS-485 (当社独自プロトコル) 通信に適合

通信仕様 (RS-485: 当社独自プロトコル)	
インターフェース	RS-485 準拠
通信速度	1200・2400・4800・9600・19200bps 選択設定
同期方式	調歩同期方式 (非同期式)
通信制御方式	ポーリングセレクション方式 (半二重モード)
使用コード	ASCII
データ形式	スタートビット 1 ビット データ 7 ビット パリティビット 偶数 ストップビット 1 ビット
内蔵終端抵抗	100 Ω (端子部結線で挿入可能)

通信仕様 (RS-485: Modbus プロトコル)	
インターフェース	RS-485 準拠
通信速度	1200・2400・4800・9600・19200bps 選択設定
同期方式	調歩同期方式 (非同期式)
通信制御方式	ポーリングセレクション方式 (半二重モード)
使用コード	バイナリ
データ形式	スタートビット 1 ビット データ 8 ビット パリティビット 無・偶数・奇数 ストップビット 1・2 ビット
内蔵終端抵抗	100 Ω (端子部結線で挿入可能)

・通信プロトコルの詳細は、別途通信仕様書をご参照ください。

① 通信スケール : RS-485 (当社独自プロトコル) 通信に適合
単相 2 線の場合

項目	入力		通信データ	備 考
	110V / 5A	220V / 5A		
電流	0~5A	0~5A	0~2000	
電圧	0~150V	0~300V	0~2000	
電力	-500~0~500W	-1000~0~1000W	0~2000	
無効電力	Lead500~0~Lag500var	Lead1000~0~Lag1000var	0~2000	
皮相電力	0~500VA	0~1000VA	0~2000	
力率	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%	0~2000	設定切替
	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%	0~2000	
周波数	45~65Hz	45~65Hz	0~2000	設定切替
	45~55Hz	45~55Hz	0~2000	
	55~65Hz	55~65Hz	0~2000	
(最大) デマンド電流	0~5A	0~5A	0~2000	
(最大) デマンド電力	0~500W	0~1000W	0~2000	

単相 3 線の場合

項目	入力	通信データ	備考
	110-220V / 5A		
電流	0~5A	0~2000	
線間電圧 (1N・2N 間)	0~150V	0~2000	
線間電圧 (12 間)	0~300V	0~2000	
電力	-1000~0~1000W	0~2000	
無効電力	Lead1000~0~Lag1000var	0~2000	
皮相電力	0~1000VA	0~2000	
力率	Lead50~100~Lag50%	0~2000	設定切替
	Lead0~100~Lag0%	0~2000	
周波数	45~65Hz	0~2000	設定切替
	45~55Hz	0~2000	
	55~65Hz	0~2000	
(最大) デマンド電流	0~5A	0~2000	
(最大) デマンド電力	0~1000W	0~2000	

三相 3 線の場合

項目	入力		通信データ	備考
	110V / 5A	220V / 5A		
電流	0~5A	0~5A	0~2000	
線間電圧	0~150V	0~300V	0~2000	
電力	-1000~0~1000W	-2000~0~2000W	0~2000	
無効電力	Lead1000~0~Lag1000var	Lead2000~0~Lag2000var	0~2000	
皮相電力	0~1000VA	0~2000VA	0~2000	
力率	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%	0~2000	設定切替
	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%	0~2000	
周波数	45~65Hz	45~65Hz	0~2000	設定切替
	45~55Hz	45~55Hz	0~2000	
	55~65Hz	55~65Hz	0~2000	
(最大) デマンド電流	0~5A	0~5A	0~2000	
(最大) デマンド電力	0~1000W	0~2000W	0~2000	

② パルス出力

乗 数	パルス出力
0.01k	0.01kWh (kvarh, kg-CO ₂) で 1 パルス
0.1k	0.1kWh (kvarh, kg-CO ₂) で 1 パルス
1k	1kWh (kvarh, kg-CO ₂) で 1 パルス
10k	10kWh (kvarh, kg-CO ₂) で 1 パルス
100k	100kWh (kvarh, kg-CO ₂) で 1 パルス
1M	1MWh (Mvarh, kg-CO ₂) で 1 パルス
10M	10MWh (Mvarh, kg-CO ₂) で 1 パルス



注意

出力内容は設定により変更可能です。
乗数の設定は、12000 パルス／時間以下となる
ように設定してください。

(7) 停電補償

補助電源が停電した場合、各計測項目の最大最小値・各積算量・各設定は内部の不揮発メモリに記憶されます。

(8) 補助電源

定格	入力範囲
AC100/200V DC110V	AC85～264V (50/60Hz 共用) DC85～143V

(9) 絶縁試験

絶縁試験			
電気回路端子一括	⇔	アース端子	DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ 以上
CT 入力端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ 以上
VT 入力端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ 以上
補助電源端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ 以上
アナログ出力端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ 以上
RS-485 通信端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ 以上
警報・パルス出力端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ 以上

※USB 端子を除く

(10) 電圧試験

電圧試験					
電気回路端子一括	⇔	アース端子	AC2210V	50/60Hz	5 秒間
CT 入力端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V	50/60Hz	5 秒間
VT 入力端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V	50/60Hz	5 秒間
補助電源端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V	50/60Hz	5 秒間
アナログ出力端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V	50/60Hz	5 秒間
RS-485 通信端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V	50/60Hz	5 秒間
警報・パルス出力端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V	50/60Hz	5 秒間

※USB 端子を除く

(11) 雷インパルス耐電圧試験

雷インパルス耐電圧試験		
電気回路端子一括	⇔	アース端子 6kV

(12) 使用条件

使用条件	条 件
使用グループ	Ⅱ
測定カテゴリー	Ⅲ
汚染度	2
使用温度	-10～55℃ (保存温度-20～70℃)
使用湿度	30～85%RH (結露無きこと) (保存湿度 30～85%RH)
標高	2000m 以下
設置	直射日光のあたらない場所に設置してください。 塵埃の少ない場所に設置してください。
その他	腐食性ガスのある場所では使用しないでください。 ご使用の場合は弊社にご相談ください。

(13) 消費電力

		仕様
電源	AC100V	オプションなし : 4VA アナログ出力タイプ : 6VA RS-485 通信タイプ : 5VA
	AC200V	オプションなし : 5VA アナログ出力タイプ : 7VA RS-485 通信タイプ : 6VA
	DC110V	オプションなし : 4W アナログ出力タイプ : 6W RS-485 通信タイプ : 5W
VT 回路	AC110V, AC110-220V	0.1VA
	AC220V	0.25VA
CT 回路	AC5A	0.3VA

(14) 設定機能

設定項目		内容	
表示	表示パターン	表示内容を設定します。(表示パターン 00～15 8 ページ参照)	
	表示パターン任意設定	各表示を任意に設定できます。 (4 段 (バーグラフ 1 段、デジタル表示 3 段) × 全 9 表示パターン)	
	表示更新周期	表示の更新周期を設定します。	
	バックライト	バックライトの点灯方法 (常時点灯/自動消灯/常時消灯) を設定します。 バックライトの輝度調整 (輝度 1～5 の 5 段階) を設定します。	
	点滅機能	各計測項目の点滅 (上下限) を設定します。	
入力	相線式	相線式を設定します。	
	電圧入力定格	電圧の入力定格を設定します。	
	一次側電圧	VT の一次側電圧を設定します。	
	一次側電流	CT の一次側電流を設定します。	
	周波数	計測する周波数 (50/60Hz) を設定します。 計測周波数が異常時、この設定で動作します。	
	デマンド電流時限	時限を設定します。	
	デマンド電力時限	時限を設定します。	
	二酸化炭素排出量係数	係数を設定します。	
	潮流計測	送電 (—W) 時の LEAD、LAG の設定をします。	
アナログ出力	チャンネル 1 項目	出力する項目を設定します。	
	チャンネル 2 項目	出力する項目を設定します。	
	電力スパン	電力の出力スパンを設定します。(定格の 50%～125%)	
	無効電力スパン	無効電力の出力スパンを設定します。(定格の 50%～125%)	
	皮相電力スパン	皮相電力の出力スパンを設定します。(定格の 50%～125%)	
	単相 3 線電圧スパン	単相 3 線計測時の、1-N 及び 2-N 電圧のアナログ出力範囲を設定します。	
通信	共通	通信局番	通信局番を設定します。
		通信速度	通信速度を設定します。
		積算	伝送の単位を設定します。(数値設定時のみ有効)
	RS-485	力率	伝送のスパン (0～100/0/50～100/50) を設定します。
		周波数	伝送のスパン (45～65/45～55/55～65) を設定します。
		パリティビット	パリティビットを無/奇数/偶数のいずれかに設定します (Modbus タイプのみ)
		ストップビット	ストップビットを 1 もしくは 2 のいずれかに設定します。 (Modbus タイプのみ)
パルス出力	チャンネル項目	出力する項目を設定します。	
	チャンネル設定値	パルス定数を設定します。	
警報出力	チャンネル項目	項目を設定します。	
	チャンネル設定値	警報値を設定します。	
	チャンネル上下限	警報の動作を設定します。	
	チャンネルディレー	警報の遅延時間を設定します。	
	チャンネル復帰方法	警報の復帰方法 (自動/手動) を設定します。	

【4】保証期間と保証範囲

本製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。

万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。

(1) 保証期間

ご注文主のご指定場所に納入後 1 年とします。

(2) 保証範囲

保証期間中に弊社の責により故障が発生した場合は、弊社の責任において修理又は交換を行います。

本製品は一般産業用途向けです。保証は日本国内においてのみ有効で、次に該当する場合は保証の範囲外とさせていただきます。

- ①使用状態が正常でない場合（取扱説明書に基づく使用でない場合）
- ②弊社以外の改造または修理による場合
- ③運搬、落下などによる場合
- ④天災、災害などによる場合

尚、ここで言う保証は製品のための保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。




正常な使用で故障した場合、保証期間内において無償修理させていただきます。

【 注意事項 】

本製品は、一般的な計測装置であり、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器、原子力制御システム、交通機器、医療機器、安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

【5】外形・取付方法

(1) 外形



製品質量 : 450g


難燃グレード : ケース部 UL94 V-0

M3 ネジ 締め付けトルク $0.5 \sim 0.6$ (N・m)

M4 ネジ 締め付けトルク $1.2 \sim 1.4$ (N・m)

(2) パネルカット寸法 (前面視)

締め付けトルク $1.5 \sim 2.0$ (N・m)




注意

端子台内のリ寸法

M4 ネジ用 8.6 ± 0.5 mm

M3 ネジ用 6.4 ± 0.5 mm (端子カバー付)

(3) 端子図



オプション部の端子名

形名：XS3-110-995-④⑤⑥-⑦⑧


④⑤⑥	A	B	C	D	E	F	G	H
000								
110	CH1+	CH1-	CH2+	CH2-	PLS+	PLS-	ALM+	ALM-
20 MO	RS+	RS-	SL	Ter				

・上表で空白部に印字はありません。NC 端子となりますので、何も接続しないでください。

接続方法は【6】接続を参照ください。

【6】 接続図


(1) 単相 2 線式の場合




電圧ダイレクト入力の場合：VT 不要

一次側が低圧回路の場合：VT・CT 接地不要

(2) 単相 3 線式の場合




(3) 三相 3 線式の場合



電圧ダイレクト入力の場合：VT 不要


一次側が低圧回路の場合：VT・CT 接地不要

(4) オプション無の場合




出力端子はありません。

(5) アナログ出力 2 チャンネル+パルス出力、警報出力の場合




アナログ出力の－（マイナス）側は、内部で共通（接続）されています。

(6) RS-485 通信の場合





Ter、RS+ ショートすることにより終端抵抗が内部で接続できます。

(7) RS-485 通信の接続例





- ・通信の接続 (n) は、最大 32 台です。
- ・パソコン又は、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) への接続をする場合、1～n のどの場所に接続してもかまいません。
- ・終端抵抗は必ず 1 と n 両方に接続されている様にしてください。
- ・パソコンが 1 か n になる場合は、パソコンに終端抵抗を入れてください。

禁止事項




注意事項 (中継端子を使用する場合)



【7】ワンタッチ設定パラメータ書込み機能

・接続例



- ① XS3-110 側の USB 挿入口に Type-C ケーブルを差し込む。
- ② PC 側にケーブルを接続する。

※ PC からの USB による給電が可能です。これにより、補助電源なしで画面の確認や本体設定を行うことができます。
補助電源と USB による給電を同時に行う際、投入順によっては計測器本体が再起動する場合があります。詳細は以下をご参照ください。

電源供給のパターン

1. USB 給電中に補助電源を投入する場合、XS3 は再起動します。
2. 補助電源で動作中に USB 給電を開始し、その後補助電源を遮断する場合 XS3 は再起動します。

・専用ソフト HPA-44

XS3シリーズ設定ソフト (HPA-44) Ver1.07


新規作成 開く 名前を付けて保存 上書き保存 機器から読み込む 機器へ書き込む データ出力 通信設定 言語設定

設定項目	現在値	設定値	単位	データ範囲
④ 計測				
④ VT				
電圧入力定格	220V	220V		
VT→法則定格値	220.0V	220.0V		
VT表示桁数	4桁	4桁		
④ CT				
CT→法則定格値	5.000A	5.000A		
CT表示桁数	4桁	4桁		
使用周波数	60Hz	60Hz		
④ デバイス情報				
二番仕済無出力係数	0.37	0.37		0.10~1.00
特殊CT	0	0	V	0~154000V
特殊CT	0	0	A	0~30000A
④ 表示				
④ 出力				
アナログ出力1項目	力率(LEAD50%~100~LAG50%)	力率(LEAD50%~100~LAG50%)		
アナログ出力2項目	R-5線間電圧	R-5線間電圧		
アナログ出力3項目	R相電流	R相電流		
アナログ出力4項目	電力(+)	電力(+)		
アナログ出力 電力スレ	2000	2000	W	800~2500W
アナログ出力 無効電力スレ	2000	2000	var	800~2500var
アナログ出力 有功電力スレ	2000	2000	VA	800~2500VA
アナログ出力 単相3線電圧スレ	150V	150V		
④ P/L出力				
P/L出力1項目	電力量 実電	電力量 実電		
P/L出力1 基準	1kWh, varh, kg-CO2(Pulse)	1kWh, varh, kg-CO2(Pulse)		
④ 警報出力				
④ 外部動作入力				

[機器へ書き込み] をクリックすると全パラメータ書込みが可能です。
設定値は、保存・読込が可能のため、何度もパラメータを設定する手間が不要です。

【8】形名・2次元コード表示について

この画面では、「製品形名」「ソフトバージョン」情報を表示しています。



また、2次元コード読み込みで、下記情報が手軽に収集できます。

情報



左記、2次元コード読み込みで、「製品形名」「製造番号」が確認が可能です。
情報はテキストデータで表示されます。

例) XS3-110-995-000-11 , 20161001

製品形名 製造番号

Web



左記、2次元コード読み込みで、Web上の専用ページへ移動が可能です。

URL: https://energy-measuring.jp/product/xs3-110/#anc_d11

仕様書、取扱説明書、通信仕様書などダウンロードができます。

※上記の2次元コードは参考図になります。
読み込んだ場合、記載内容と異なる情報が表示されます。

【9】表示、出力割付範囲


表示項目	表示				オプション			
	バーグラフ	上段	中段	下段	アナログ	パルス	警報	RS-485 通信
電流	○	○	○	○	●		●	●
電圧	○	○	○	○	●		●	●
電力	○	○	○	○	●		●	●
無効電力	○	○	○	○	●		●	●
皮相電力	○	○	○	○	●		●	●
力率	○	○	○	○	●		●	●
周波数	○	○	○	○	●		●	●
デマンド電流	○	○	○	○	●		●	●
最大デマンド電流		○	○	○	●			●※1
デマンド電力	○	○	○	○	●		●	●
最大デマンド電力		○	○	○	●			●※1
電力量 1（受電）			○	○		●		●
電力量 2（送電）			○	○		●		●
無効電力量 1（受電 LAG）			○	○		●		●
無効電力量 2（受電 LEAD）			○	○		●		●
無効電力量 3（送電 LAG）			○	○		●		●
無効電力量 4（送電 LEAD）			○	○		●		●
二酸化炭素排出量			○	○		●		●
	○：表示可能項目				●：出力可能項目			全項目 通信出力可能
					アナログ出力：各 ch で 1 項目が出力可能			
	オプション出力（アナログ、パルス、警報、通信）は、 オーダー時に指定してください。							

※1 Modbus 通信タイプは除外


【10】資料

(1) 入力とアナログ出力の関係


電流 / デマンド電流




電圧




電力 / デマンド電力




電力 (両振れ)




無効電力 (片振れ)




無効電力 (両振れ)




無効電力 (潮流補正)




皮相電力




周波数




力率



力率 (潮流補正1)




力率 (潮流補正2)



- ・計測範囲を下回った場合、約 3.8~4.0mA を出力します。
- ・計測範囲を上回った場合、20.0~約 20.8mA を出力します。

(2) 入力と RS-485 通信（当社独自プロトコル）の関係について



- ・通信データは、計測範囲に対して 0～2000 でスケーリング (P. 11～12 参照) していますが、
オーバースケールは最大 2400 まで送信できます。

(3) 計測範囲について

項目	電圧定格	計測範囲	備考
電流	—	0.000A～6.000A	入力電流が定格の 1% (0.050A) 未満の時、0 を表示。
線間電圧	110V	0.0V～157.5V	入力電圧が定格の 5% (5.5V) 未満の時、0 を表示。
	220V	0.0V～315.0V	入力電圧が定格の 5% (11.0V) 未満の時、0 を表示。
線間電圧	110V	0.0V～157.5/√3V	入力電圧が定格の 5% (5.5/√3V) 未満の時、0 を表示。
	220V	0.0V～315.0/√3V	入力電圧が定格の 5% (11.0/√3V) 未満の時、0 を表示。
電力	110V	-1200W～0W～1200W	入力電流が全て 0A または入力電圧が全て 0V の時、0 を表示。
	220V	-2400W～0W～2400W	入力電流が全て 0A または入力電圧が全て 0V の時、0 を表示。
無効電力	110V	Lead1200var～0var～Lag1200var	入力電流が全て 0A または入力電圧が全て 0V の時、0 を表示。
	220V	Lead2400var～0var～Lag2400var	入力電流が全て 0A または入力電圧が全て 0V の時、0 を表示。
皮相電力	110V	0VA～1200VA	入力電流が全て 0A または入力電圧が全て 0V の時、0 を表示。
	220V	0VA～2400VA	入力電流が全て 0A または入力電圧が全て 0V の時、0 を表示。
力率	110V	Lead0.0%～100.0%～Lag0.0%	入力電圧が 30V 以下または電流 0.250A 未満は 100% を表示。
	220V	Lead0.0%～100.0%～Lag0.0%	入力電圧が 60V 以下または電流 0.250A 未満は 100% を表示。
周波数	110V	43.0Hz～67.0Hz	入力電圧が 30V 未満は 0.0Hz を表示。
	220V	43.0Hz～67.0Hz	入力電圧が 60V 未満は 0.0Hz を表示。

(4) 演算について

演算方式	実効値演算
サンプリング周期	60Hz の場合 : 130.2us 50Hz の場合 : 156.3us
演算周期	250ms 平均

【11】 付表

CT・VT 一次側定格値

CT・VT 一次側定格値は、次の表より設定してください。

表に記載されている以外の定格値は設定できません。

入力定格 1A タイプにつきましても、表示は 5A 定格以上からとなります。

CT 一次側定格電流	小数点位置	
5A	5.00[A]	5.000[A]
10A	10.0[A]	10.00[A]
15A	15.0[A]	15.00[A]
20A	20.0[A]	20.00[A]
25A	25.0[A]	25.00[A]
30A	30.0[A]	30.00[A]
40A	40.0[A]	40.00[A]
50A	50.0[A]	50.00[A]
60A	60.0[A]	60.00[A]
75A	75.0[A]	75.00[A]
80A	80.0[A]	80.00[A]
100A	100[A]	100.0[A]
120A	120[A]	120.0[A]
150A	150[A]	150.0[A]
200A	200[A]	200.0[A]
250A	250[A]	250.0[A]
300A	300[A]	300.0[A]
400A	400[A]	400.0[A]
500A	500[A]	500.0[A]
600A	600[A]	600.0[A]
750A	750[A]	750.0[A]
800A	800[A]	800.0[A]
1000A	1.00[kA]	1000[A]
1200A	1.20[kA]	1200[A]
1500A	1.50[kA]	1500[A]
2000A	2.00[kA]	2000[A]
2500A	2.50[kA]	2500[A]
3000A	3.00[kA]	3000[A]
4000A	4.00[kA]	4000[A]
4500A	4.50[kA]	4500[A]
5000A	5.00[kA]	5000[A]
6000A	6.00[kA]	6000[A]
7500A	7.50[kA]	7500[A]
8000A	8.00[kA]	8000[A]

VT 一次側定格電圧	小数点位置	
110V	110[V]	110.0[V]
220V	220[V]	220.0[V]
440V	440[V]	440.0[V]
3300V	3.30[kV]	3300[V]
6600V	6.60[kV]	6600[V]
11kV	11.0[kV]	11.00[kV]
22kV	22.0[kV]	22.00[kV]
33kV	33.0[kV]	33.00[kV]
66kV	66.0[kV]	66.00[kV]
77kV	77.0[kV]	77.00[kV]

(2) 電力、電力量（無効電力・無効電力量）単相 3 線式・三相 3 線式

CT・VT 比の設定と定格入力を加えた時の電力（無効電力）表示と定格電力を 1 時間入力した時の電力量（無効電力量）を下記の通り表示します。

	110V		220V		440V		3300V		6600V	
	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)
5A	1000	1.0	2000	2.0	4000	4.0	30.00k	30.0	60.00k	60.0
10A	2000	2.0	4000	4.0	8000	8.0	60.00k	60.0	120.00k	120.0
15A	3000	3.0	6000	6.0	12.00k	12.0	90.00k	90.0	180.00k	18.0×10
20A	4000	4.0	8000	8.0	16.00k	16.0	120.00k	120.0	240.00k	24.0×10
25A	5000	5.0	10.00k	10.0	20.00k	20.0	150.00k	15.0×10	300.00k	30.0×10
30A	6000	6.0	12.00k	12.0	24.00k	24.0	180.00k	18.0×10	360.00k	36.0×10
40A	8000	8.0	16.00k	16.0	32.00k	32.0	240.00k	24.0×10	480.00k	48.0×10
50A	10.00k	10.0	20.00k	20.0	40.00k	40.0	300.00k	30.0×10	600.00k	60.0×10
60A	12.00k	12.0	24.00k	24.0	48.00k	48.0	360.00k	36.0×10	720.00k	72.0×10
75A	15.00k	15.0	30.00k	30.0	60.00k	60.0	450.00k	45.0×10	900.00k	90.0×10
80A	16.00k	16.0	32.00k	32.0	64.00k	64.0	480.00k	48.0×10	960.00k	96.0×10
100A	20.00k	20.0	40.00k	40.0	80.00k	80.0	600.00k	60.0×10	1200k	120.0×10
120A	24.00k	24.0	48.00k	48.0	96.00k	96.0	720.00k	72.0×10	1440k	14.4×100
150A	30.00k	30.0	60.00k	60.0	120.00k	120.0	900.00k	90.0×10	1800k	18.0×100
200A	40.00k	40.0	80.00k	80.0	160.00k	16.0×10	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100
250A	50.00k	50.0	100.00k	100.0	200.00k	20.0×10	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100
300A	60.00k	60.0	120.00k	120.0	240.00k	24.0×10	1800k	18.0×100	3600k	36.0×100
400A	80.00k	80.0	160.00k	16.0×10	320.00k	32.0×10	2400k	24.0×100	4800k	48.0×100
500A	100.00k	100.0	200.00k	20.0×10	400.00k	40.0×10	3000k	30.0×100	6000k	60.0×100
600A	120.00k	120.0	240.00k	24.0×10	480.00k	48.0×10	3600k	36.0×100	7200k	72.0×100
750A	150.00k	15.0×10	300.00k	30.0×10	600.00k	60.0×10	4500k	45.0×100	9000k	90.0×100
800A	160.00k	16.0×10	320.00k	32.0×10	640.00k	64.0×10	4800k	48.0×100	9600k	96.0×100
1000A	200.00k	20.0×10	400.00k	40.0×10	800.00k	80.0×10	6000k	60.0×100	12.00M	120.0×100
1200A	240.00k	24.0×10	480.00k	48.0×10	960.00k	96.0×10	7200k	72.0×100	14.40M	14.4×1000
1500A	300.00k	30.0×10	600.00k	60.0×10	1200k	120.0×10	9000k	90.0×100	18.00M	18.0×1000
2000A	400.00k	40.0×10	800.00k	80.0×10	1600k	16.0×100	12.00M	120.0×100	24.00M	24.0×1000
2500A	500.00k	50.0×10	1000k	100.0×10	2000k	20.0×100	15.00M	15.0×1000	30.00M	30.0×1000
3000A	600.00k	60.0×10	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100	18.00M	18.0×1000	36.00M	36.0×1000
4000A	800.00k	80.0×10	1600k	16.0×100	3200k	32.0×100	24.00M	24.0×1000	48.00M	48.0×1000
4500A	900.00k	90.0×10	1800k	18.0×100	3600k	36.0×100	27.00M	27.0×1000	54.00M	54.0×1000
5000A	1000k	100.0×10	2000k	20.0×100	4000k	40.0×100	30.00M	30.0×1000	60.00M	60.0×1000
6000A	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100	4800k	48.0×100	36.00M	36.0×1000	72.00M	72.0×1000
7500A	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100	6000k	60.0×100	45.00M	45.0×1000	90.00M	90.0×1000
8000A	1600k	16.0×100	3200k	32.0×100	6400k	64.0×100	48.00M	48.0×1000	96.00M	96.0×1000

	11kV		22kV		33kV		66kV		77kV	
	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)
5A	100.0k	100.0	200.0k	20.0×10	300.0k	30.0×10	600.0k	60.0×10	700.0k	70.0×10
10A	200.0k	20.0×10	400.0k	40.0×10	600.0k	60.0×10	1200k	120.0×10	1400k	14.0×100
15A	300.0k	30.0×10	600.0k	60.0×10	900.0k	90.0×10	1800k	18.0×100	2100k	21.0×100
20A	400.0k	40.0×10	800.0k	80.0×10	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100	2800k	28.0×100
25A	500.0k	50.0×10	1000k	100.0×10	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100	3500k	35.0×100
30A	600.0k	60.0×10	1200k	120.0×10	1800k	18.0×100	3600k	36.0×100	4200k	42.0×100
40A	800.0k	80.0×10	1600k	16.0×100	2400k	24.0×100	4800k	48.0×100	5600k	56.0×100
50A	1000k	100.0×10	2000k	20.0×100	3000k	30.0×100	6000k	60.0×100	7000k	70.0×100
60A	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100	3600k	36.0×100	7200k	72.0×100	8400k	84.0×100
75A	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100	4500k	45.0×100	9000k	90.0×100	10.50M	105.0×100
80A	1600k	16.0×100	3200k	32.0×100	4800k	48.0×100	9600k	96.0×100	11.20M	112.0×100
100A	2000k	20.0×100	4000k	40.0×100	6000k	60.0×100	12.00M	120.0×100	14.00M	14.0×1000
120A	2400k	24.0×100	4800k	48.0×100	7200k	72.0×100	14.40M	14.4×1000	16.80M	16.8×1000
150A	3000k	30.0×100	6000k	60.0×100	9000k	90.0×100	18.00M	18.0×1000	21.00M	21.0×1000
200A	4000k	40.0×100	8000k	80.0×100	12.00M	120.0×100	24.00M	24.0×1000	28.00M	28.0×1000
250A	5000k	50.0×100	10.00M	100.0×100	15.00M	15.0×1000	30.00M	30.0×1000	35.00M	35.0×1000
300A	6000k	60.0×100	12.00M	120.0×100	18.00M	18.0×1000	36.00M	36.0×1000	42.00M	42.0×1000
400A	8000k	80.0×100	16.00M	16.0×1000	24.00M	24.0×1000	48.00M	48.0×1000	56.00M	56.0×1000
500A	10.00M	100.0×100	20.00M	20.0×1000	30.00M	30.0×1000	60.00M	60.0×1000	70.00M	70.0×1000
600A	12.00M	120.0×100	24.00M	24.0×1000	36.00M	36.0×1000	72.00M	72.0×1000	84.00M	84.0×1000
750A	15.00M	15.0×1000	30.00M	30.0×1000	45.00M	45.0×1000	90.00M	90.0×1000	105.00M	105.0×1000
800A	16.00M	16.0×1000	32.00M	32.0×1000	48.00M	48.0×1000	96.00M	96.0×1000	112.00M	112.0×1000
1000A	20.00M	20.0×1000	40.00M	40.0×1000	60.00M	60.0×1000	120.00M	120.0×1000	140.00M	14.0×10000
1200A	24.00M	24.0×1000	48.00M	48.0×1000	72.00M	72.0×1000	144.00M	14.4×10000	168.00M	16.8×10000
1500A	30.00M	30.0×1000	60.00M	60.0×1000	90.00M	90.0×1000	180.00M	18.0×10000	210.00M	21.0×10000
2000A	40.00M	40.0×1000	80.00M	80.0×1000	120.00M	120.0×1000	240.00M	24.0×10000	280.00M	28.0×10000
2500A	50.00M	50.0×1000	100.00M	100.0×1000	150.00M	15.0×10000	300.00M	30.0×10000	350.00M	35.0×10000
3000A	60.00M	60.0×1000	120.00M	120.0×1000	180.00M	18.0×10000	360.00M	36.0×10000	420.00M	42.0×10000
4000A	80.00M	80.0×1000	160.00M	16.0×10000	240.00M	24.0×10000	480.00M	48.0×10000	560.00M	56.0×10000
4500A	90.00M	90.0×1000	180.00M	18.0×10000	270.00M	27.0×10000	540.00M	54.0×10000	630.00M	63.0×10000
5000A	100.00M	100.0×1000	200.00M	20.0×10000	300.00M	30.0×10000	600.00M	60.0×10000	700.00M	70.0×10000
6000A	120.00M	120.0×1000	240.00M	24.0×10000	360.00M	36.0×10000	720.00M	72.0×10000	840.00M	84.0×10000
7500A	150.00M	15.0×10000	300.00M	30.0×10000	450.00M	45.0×10000	900.00M	90.0×10000	1050M	105.0×10000
8000A	160.00M	16.0×10000	320.00M	32.0×10000	480.00M	48.0×10000	960.00M	96.0×10000	1120M	112.0×10000

(3) 電力・電力量（無効電力、無効電力量） 単相 2 線式

CT・VT 比の設定と定格入力を加えた時の電力表示と定格電力を 1 時間入力した時の電力量（無効電力量）を下記の通り表示します。

	110V		220V		440V		3300V		6600V	
	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)
5A	500	0.5	1000	1.0	2000	2.0	15.00k	15.0	30.00k	30.0
10A	1000	1.0	2000	2.0	4000	4.0	30.00k	30.0	60.00k	60.0
15A	1500	1.5	3000	3.0	6000	6.0	45.00k	45.0	90.00k	90.0
20A	2000	2.0	4000	4.0	8000	8.0	60.00k	60.0	120.0k	120.0
25A	2500	2.5	5000	5.0	10.00k	10.0	75.00k	75.0	150.0k	15.0×10
30A	3000	3.0	6000	6.0	12.00k	12.0	90.00k	90.0	180.0k	18.0×10
40A	4000	4.0	8000	8.0	16.00k	16.0	120.0k	120.0	240.0k	24.0×10
50A	5000	5.0	10.00k	10.0	20.00k	20.0	150.0k	15.0×10	300.0k	30.0×10
60A	6000	6.0	12.00k	12.0	24.00k	24.0	180.0k	18.0×10	360.0k	36.0×10
75A	7500	7.5	15.00k	15.0	30.00k	30.0	225.0k	22.5×10	450.0k	45.0×10
80A	8000	8.0	16.00k	16.0	32.00k	32.0	240.0k	24.0×10	480.0k	48.0×10
100A	10.00k	10.0	20.00k	20.0	40.00k	40.0	300.0k	30.0×10	600.0k	60.0×10
120A	12.00k	12.0	24.00k	24.0	48.00k	48.0	360.0k	36.0×10	720.0k	72.0×10
150A	15.00k	15.0	30.00k	30.0	60.00k	60.0	450.0k	45.0×10	900.0k	90.0×10
200A	20.00k	20.0	40.00k	40.0	80.00k	80.0	600.0k	60.0×10	1200k	120.0×10
250A	25.00k	25.0	50.00k	50.0	100.0k	100.0	750.0k	75.0×10	1500k	15.0×100
300A	30.00k	30.0	60.00k	60.0	120.0k	120.0	900.0k	90.0×10	1800k	18.0×100
400A	40.00k	40.0	80.00k	80.0	160.0k	16.0×10	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100
500A	50.00k	50.0	100.0k	100.0	200.0k	20.0×10	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100
600A	60.00k	60.0	120.0k	120.0	240.0k	24.0×10	1800k	18.0×100	3600k	36.0×100
750A	75.00k	75.0	150.0k	15.0×10	300.0k	30.0×10	2250k	22.5×100	4500k	45.0×100
800A	80.00k	80.0	160.0k	16.0×10	320.0k	32.0×10	2400k	24.0×100	4800k	48.0×100
1000A	100.0k	100.0	200.0k	20.0×10	400.0k	40.0×10	3000k	30.0×100	6000k	60.0×100
1200A	120.0k	120.0	240.0k	24.0×10	480.0k	48.0×10	3600k	36.0×100	7200k	72.0×100
1500A	150.0k	15.0×10	300.0k	30.0×10	600.0k	60.0×10	4500k	45.0×100	9000k	90.0×100
2000A	200.0k	20.0×10	400.0k	40.0×10	800.0k	80.0×10	6000k	60.0×100	12.00M	120.0×100
2500A	250.0k	25.0×10	500.0k	50.0×10	1000k	100.0×10	7500k	75.0×100	15.00M	15.0×1000
3000A	300.0k	30.0×10	600.0k	60.0×10	1200k	120.0×10	9000k	90.0×100	18.00M	18.0×1000
4000A	400.0k	40.0×10	800.0k	80.0×10	1600k	16.0×100	120.0M	120.0×100	24.00M	24.0×1000
4500A	450.0k	45.0×10	900.0k	90.0×10	1800k	18.0×100	135.0M	13.5×1000	27.00M	27.0×1000
5000A	500.0k	50.0×10	1000k	100.0×10	2000k	20.0×100	150.0M	15.0×1000	30.00M	30.0×1000
6000A	600.0k	60.0×10	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100	180.0M	18.0×1000	36.00M	36.0×1000
7500A	750.0k	75.0×10	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100	225.0M	22.5×1000	45.00M	45.0×1000
8000A	800.0k	80.0×10	1600k	16.0×100	3200k	32.0×100	240.0M	24.0×1000	48.00M	48.0×1000

	11kV		22kV		33kV		66kV		77kV	
	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)	W (var)	kWh (kvarh)
5A	50.00k	50.0	100.0k	10.0×10	150.0k	15.0×10	300.0k	30.0×10	350.0k	35.0×10
10A	100.0k	100.0	200.0k	20.0×10	300.0k	30.0×10	600.0k	60.0×10	700.0k	70.0×10
15A	150.0k	15.0×10	300.0k	30.0×10	450.0k	45.0×10	900.0k	90.0×10	1050k	105.0×10
20A	200.0k	20.0×10	400.0k	40.0×10	600.0k	60.0×10	1200k	120.0×10	1400k	14.0×100
25A	250.0k	25.0×10	500.0k	50.0×10	750.0k	75.0×10	1500k	15.0×100	1750k	17.5×100
30A	300.0k	30.0×10	600.0k	60.0×10	900.0k	90.0×10	1800k	18.0×100	2100k	21.0×100
40A	400.0k	40.0×10	800.0k	80.0×10	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100	2800k	28.0×100
50A	500.0k	50.0×10	1000k	100.0×10	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100	3500k	35.0×100
60A	600.0k	60.0×10	1200k	120.0×10	1800k	18.0×100	3600k	36.0×100	4200k	42.0×100
75A	750.0k	75.0×10	1500k	15.0×100	2250k	22.5×100	4500k	45.0×100	5250k	52.5×100
80A	800.0k	80.0×10	1600k	16.0×100	2400k	24.0×100	4800k	48.0×100	5600k	56.0×100
100A	1000k	100.0×10	2000k	20.0×100	3000k	30.0×100	6000k	60.0×100	7000k	70.0×100
120A	1200k	120.0×10	2400k	24.0×100	3600k	36.0×100	7200k	72.0×100	8400k	84.0×100
150A	1500k	15.0×100	3000k	30.0×100	4500k	45.0×100	9000k	90.0×100	10.50M	105.0×100
200A	2000k	20.0×100	4000k	40.0×100	6000k	60.0×100	12.00M	120.0×100	14.00M	14.0×1000
250A	2500k	25.0×100	5000k	50.0×100	7500k	75.0×100	15.00M	15.0×1000	17.50M	17.5×1000
300A	3000k	30.0×100	6000k	60.0×100	9000k	90.0×100	18.00M	18.0×1000	21.00M	21.0×1000
400A	4000k	40.0×100	8000k	80.0×100	12.00M	120.0×100	24.00M	24.0×1000	28.00M	28.0×1000
500A	5000k	50.0×100	10.00M	100.0×100	15.00M	15.0×1000	30.00M	30.0×1000	35.00M	35.0×1000
600A	6000k	60.0×100	12.00M	120.0×100	18.00M	18.0×1000	36.00M	36.0×1000	42.00M	42.0×1000
750A	7500k	75.0×100	15.00M	15.0×1000	22.50M	22.5×1000	45.00M	45.0×1000	52.50M	52.5×1000
800A	8000k	80.0×100	16.00M	16.0×1000	24.00M	24.0×1000	48.00M	48.0×1000	56.00M	56.0×1000
1000A	10.00M	100.0×100	20.00M	20.0×1000	30.00M	30.0×1000	60.00M	60.0×1000	70.00M	70.0×1000
1200A	12.00M	120.0×100	24.00M	24.0×1000	36.00M	36.0×1000	72.00M	72.0×1000	84.00M	84.0×1000
1500A	15.00M	15.0×1000	30.00M	30.0×1000	45.00M	45.0×1000	90.00M	90.0×1000	105.0M	105.0×1000
2000A	20.00M	20.0×1000	40.00M	40.0×1000	60.00M	60.0×1000	120.0M	120.0×1000	140.0M	14.0×10000
2500A	25.00M	25.0×1000	50.00M	50.0×1000	75.00M	75.0×1000	150.0M	15.0×10000	175.0M	17.5×10000
3000A	30.00M	30.0×1000	60.00M	60.0×1000	90.00M	90.0×1000	180.0M	18.0×10000	210.0M	21.0×10000
4000A	40.00M	40.0×1000	80.00M	80.0×1000	120.0M	120.0×1000	240.0M	24.0×10000	280.0M	28.0×10000
4500A	45.00M	45.0×1000	90.00M	90.0×1000	135.0M	13.5×10000	270.0M	27.0×10000	315.0M	31.5×10000
5000A	50.00M	50.0×1000	100.0M	100.0×1000	150.0M	15.0×10000	300.0M	30.0×10000	350.0M	35.0×10000
6000A	60.00M	60.0×1000	120.0M	120.0×1000	180.0M	18.0×10000	360.0M	36.0×10000	420.0M	42.0×10000
7500A	75.00M	75.0×1000	150.0M	15.0×10000	225.0M	22.5×10000	450.0M	45.0×10000	525.0M	52.5×10000
8000A	80.00M	80.0×1000	160.0M	16.0×10000	240.0M	24.0×10000	480.0M	48.0×10000	560.0M	56.0×10000

電子式マルチメータ (XS3-110) は、
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和7年版)
に適合した電子式指示計器です。

◆電子式(デジタル式を含む)指示計器・マルチ指示計器

電子式については、次によるほか、JIS C 1102-1~5, 7, 8 及び JIS C 1103 に規定される
「直動式指示電気計器」に関する規格に準ずる。

- (イ) 周波数計の階級は、1.0 級以上とする。
- (ロ) 力率計の階級は、5.0 級以上とする。
- (ハ) 上記(イ)(ロ)以外の指示計器の階級は、1.5 級以上とする。
- (ニ) 複数の計器を兼用し、1 台で複数の項目を表示するものとすることができる。
ただし、兼用する場合は、1 台で一つの単位回路までとする。

◆電子式(デジタル式を含む)最大需要電流計(警報接点付)

＜デマンドメータリレー＞

- (イ) 需要指針値及び最大需要指針値を表示できるものとし、警報用指示値又は指標値を任意に
設定及び表示できるものとする。
- (ロ) 瞬時電流値を表示できるものとする。
- (ハ) 需要指針値及び瞬時電流値の階級は、1.5 級以上とする。
- (ニ) 時限(95%指示時間)は、製造者の標準による範囲内で任意に設定できるものとする。

◆電子式(デジタル式を含む)電力量計

- (イ) 電力量計は特記がない限り無検定の製品とし、JIS C 1210「電力量計類通則」における
普通計器以上の性能に準ずる。
- (ロ) 電子式電力量計は性能において、JIS C 1216-1「電力量計(変成器付計器)」に示す計器による。

本製品は、日本製です。